



www.magnum.fr

Armoire de distribution AR 131 Evolution Inox

CARACTÉRISTIQUES:

Entrée:

P17 CEE 125A tetra
Disjoncteur général 125A

Sortie:

2 Prises de renvoi 63A tetra CEE P17
4 P17 32A tetra sur disj. diff 32A 30mA cl. A
1 pc16 sur 3 disj. diff. 16A 30mA cl.A


1 arrêt d'urgence coup de poing.
1 voyant présence tension.
1 voyant défaut.
Platine cadenassage.
taille: 56x40x93cm
Poids: 47kg
IP: 55/44

Empilable/Consignable/Roulettes



P17 125A tetra

Disj. Diff



P17 63A tetra


x2



+

x2

Disj.



P17 32A tetra

x4



+

x4

Disj.



Pc16A

x1



+

x1

Disj. Diff. 30mA

